

Soupis vývodů rozváděče

R1						
ozn. vývodu	popis vývodu	jištění		označení kabelu	typ kabelu	pozn.
		typ	hodnota (A)			
QM0	přívod	hl. vypínač	125A/3	WL0	CYKY-J 5x35	přívod z rozvodny NN
FU	svodič přepětí	"B+C"				
FA1	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL1	CYKY-J 3x2,5	m.č. 309
FA2	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL2	CYKY-J 3x2,5	m.č. 310
FA3	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL3	CYKY-J 3x2,5	m.č. 310
FA4	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL4	CYKY-J 3x2,5	m.č. 311, 313a
FA5	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL5	CYKY-J 3x2,5	m.č. 312
FA6	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL6	CYKY-J 3x2,5	m.č. 312
FA7	zásuvka	jističochránič	B16/2/0,03	WL7	CYKY-J 3x2,5	m.č. 312 - izolátor
FA8	zásuvky	jističochránič	B16/2/0,03	WL8	CYKY-J 3x2,5	m.č. 315
FA9	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03	WL9	CYKY-J 3x2,5	
FA10	REZERVA	jističochránič	B16/2/0,03	WL10	CYKY-J 3x2,5	
FA11	REZERVA	jistič	B16/1	WL11		
FA12	REZERVA	jistič	B16/1	WL12		
FA13	osvětlení	jistič	B10/1	WL13	CYKY-J 3x1,5	m.č. 309, 310, 311
FA14	osvětlení	jistič	B10/1	WL14	CYKY-J 3x1,5	m.č. 312
FA15	osvětlení	jistič	B10/1	WL15	CYKY-J 3x1,5	m.č. 315
FA16	osvětlení	jističochránič	B10/2/0,03	WL16	CYKY-J 3x1,5	m.č. 313a, 313b, 314
FA17	REZERVA	jističochránič	B10/2/0,03			
FA18	REZERVA	jistič	B10/1			
FA19	dorozumivací zař.	jistič	B10/1	WL19	CYKY-J 3x1,5	m.č. 310
FA20	MaR	jistič	B25/3	WL20	CYKY-J 5x4	m.č. 315
FA21	VZT 1.5.1	jistič	C16/3	WL21	CYKY-J 5x2,5	kondenzační jednotka
FA22	VZT 1.5.2	jistič	C16/3	WL22	CYKY-J 5x2,5	kondenzační jednotka
FA23	VZT 1.6	jistič	B16/3	WL23	CYKY-J 5x6	zvlhčovač